

CANverter I/Oモジュール



CANverterはコンパクトであり、CANネットワークの高速物理レイヤーを持った、費用対効果の高いI/Oモジュールです。このデバイスは、CANバスにメッセージを送信すると同時に、CANデータを物理量に変換して外部機器に伝えることができます。小型軽量なので、持ち運びが容易で何処にでも取り付けられます。

特徴

- CANバスデータをアナログ電圧信号、デジタル信号、PWM出力信号に変換
- アナログ電圧入力やデジタル入力信号をCANバスデータに変換
- CANverter設定ソフトウェアを使って、簡単にセットアップ
- 4つの入出力(各チャンネル アナログ入力、アナログ出力、デジタル入出力の設定が可能)チャンネル
- -40℃～85℃の広動作温度範囲
- 小型軽量、堅牢な筐体(ABSプラスチック) 、IP65の保護等級



CANverterは高速CANネットワーク及びRS-232のI/Fを持った、多岐にわたるI/Oモジュールです



CANverter 仕様

設定	
アプリケーション インターフェース	CANverter設定ソフトウェア
入力/出力仕様	
入力/出力仕様	設定可能なI/Oチャンネル：4ch 0-5V 10bit アナログ入力 0-5V 12bit アナログ出力 デジタル PWM出力：1ch
動作仕様	
通信	ネットワークポート：高速CAN 設定ポート：RS-232
コネクタ	15-pin Dsub
供給電圧	7~18V DC
動作温度範囲	-40℃~85℃
保証期間	3年
筐体仕様	
寸法	8.9 x 6.7 x 2.56 cm
筐体	黒色ABSプラスチック
重量	135 g

部品番号

部品番号	
165-0005	CANverterモジュール
165-0003	CANverter プロダクトキット 本体+ハーネス
150-0115	CANverter ハーネス

CANverter プロダクトキット構成部品

- CANverterケーブル：電源用標準コネクタ、RS232 (DB 9F)、CAN (DB 9M) およびアナログI/Oチャンネル用コネクタ
- CANverter設定ソフト
- Kvaser社データベースエディター




問い合わせ先
 ATI Japan
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
 フロンティア新宿タワーオフィス 304
 Email:sales_jp@accuratetechnologies.com
 TEL:03-6868-4298 FAX:03-4363-7100