

低電圧 フューズプローブ



低電圧用電流検出フューズプローブ

車両のフューズボックスに直接差し込むだけで、車両の回路配線を加工することなく、シャント抵抗による回路電流の検出を行います。シャント抵抗はアルミ筐体に内蔵されており、回路保護はオリジナルのフューズをアルミ筐体に差し込む事でフューズ定格を間違えることなく行えます。車両の電流値を安全かつ容易に検出できます。

FK1/MINI



FK2/ATO



FK3/MAXI



JCASE



MCASE



MICRO2



MICRO3



上記以外のフューズへのご対応の際は、お問い合わせ下さい。

特徴

- フューズボックスから電流値を検出
- 暗電流、動作電流、ピーク電流計測
- オリジナルフューズで過電流保護
- 高精度シャント抵抗による電流計測
- 自動プローブ認識機能(TEDS類似)

プローブ仕様

タイプ	計測レンジ [A]	シャント抵抗値 [mΩ]	断面積 [mm ²]	分解能 [μA] (※1)	分解能 [μA] (※2)	対応機種
5A	5	25	1.5	10	12	FK1/MINI,FK2/ATO, MICRO3
10A	10	10	2.5	25	30	FK1/MINI,FK2/ATO, MICRO3
20A	20	5	4	50	60	FK1/MINI,FK2/ATO, JCASE,MCASE, MICRO2,MICRO3
30A	30	2	4	125	150	FK1/MINI,FK2/ATO, FK3/MAXI,JCASE, MCASE,MICRO2
40A	40	1	4	250	300	FK2/ATO,JCASE, MCASE,MICRO2
50A	50	1	6	250	300	FK3/MAXI,JCASE, MCASE,MICRO2
60A	60	0.5	6	500	600	JCASE,MCASE
70A	70	0.5	6	500	600	FK3/MAXI

上記スペックは、最小計測レンジ及び、室温23℃の時の値です。

※1 計測モジュール KLARI-FUSE2/KLARI-MOD MC3/KLARI-CORD4の時の値

※2 計測モジュール KLARI-FUSE3/KLARI-CORD5/KLARI-MOD MC5の時の値

**問い合わせ先**

ATI Japan

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7

フロンティア新宿タワーオフィス 304

Email:sales_jp@accuratetechnologies.com

TEL:03-6868-4298 Fax:03-4363-7100